

## IP54 opbouw PIR bewegingsmelder + Afstandsbediening

Interne referentie: CSENS200036054



Hoogwaardige IP54 PIR aanwezigheidssensor, kan gebruikt worden voor opbouw of inbouw met behulp van een gyproc inbouwdoos of een 68mm Heli-a-type inbouwdoos.

Hij heeft 4 ingebouwde PIR-sensoren die een volledige zone van 360° bestrijken.

Volledig instelbaar - geleverd met een afstandsbediening op CR2032-batterij.

Ingebouwd relais dat 16A max 1000W LED's kan schakelen (inschakelstroom minder dan 6A).

Instelbaar bereik van 2 tot 20 m.

Installatiehoogte: +-2,40m

Tijdinstelling: 10 sec. tot 30 min.

Lux instelbaar van 10 tot 2000 LUX.

### Kenmerken

Hoogte	58.7 mm	Vermogen	Max 2000 W W
Kleur	Blanc	Boordiameter	60 mm
IP	54	bereik	DETECTION
Hoek	360 °	Buitendiameter	105 mm

